

# Беспроводной сетевой адаптер с интерфейсом USB QUICK START GUIDE

Версия 1.4 2005/11/22



(6



# Комплектация



адаптер





СD диск (драйвер)



Когда вы вставите диск с драйвером в CD-ROM, установка драйверов начнётся автоматически. Если это не происходит, кликните иконку CD-ROM, и запустите программу Setup вручную.

### Шаг 1:

Вставьте диск с драйвером и управляющими программами в ваш CD-ROM.



### Шаг 2:

Нажмите Next (Далее) для продолжения.

ORIENT Wireless LAN (XG-701A)		×
	Welcome to the InstallShield Wizard for ORIENT Wireless LAN (XG-701A) The InstallShield® Wizard will install ORIENT Wireless LAN (XG-701A) on your computer. To continue, click Next.	
< Back Next> Cancel		

# Шаг 3:

Нажмите Next (Далее) чтобы установить программу в выбранную папку. Или, нажмите "Browse" (Обзор), чтобы выбрать нужную вам папку.

ORIENT Wireless LAN (XG-701A)		×
Choose Destination Location Select folder where Setup will install files.		
Setup will install ORIENT Wireless LAN (XG-7)	01A) in the following folder.	
To install to this folder, click Next. To install to another folder.	a different folder, click Brows	e and select
Destination Folder		
C:\\ORIENT_802.11g_Utility		Browse
InstallShield		
	< Back Next >	Cancel

### Шаг 4:

Начнётся копирование файлов на диск вашего компьютера. Дождитесь его окончания.

ORIENT Wireless LAN (XG-701A)
Setup Status
ORIENT Wireless LAN (XG-701A) Setup is performing the requested operations.
Installing:
C:\WINDOWS\system32\InsDrvZD.dll
9%
InstallShield
Cancel

### Шаг 5:

Кликните Finish (Готово) для завершения установки.

ORIENT Wireless LAN (XG-701A)	
	Installation Complete Setup is finished installing the ORIENT wireless LAN adapter driver.
	< Back <b>Finish</b> Cancel

#### Шаг 6:

После окончания процесса установки драйвера, вставьте адаптер беспроводной сети в свободный USB порт на вашем компьютере. Windows XP/2000 автоматически распознает и установит адаптер.

3

# Настройка беспроводной сети

Для управления адаптером используется специальная управляющая программа. Все функции, управляемые пользователем, доступны через эту программу. Когда вы вставите адаптер в порт USB вашего компьютера, в системном трее (рядом с часами) должна появиться новая иконка.

# 

Если иконка красная, значит, конфигурация адаптера не завершена или она некорректна. Дважды кликните эту иконку, и всплывающее окно конфигурации появится, как показано на рисунке. Оно показывает сетевые идентификаторы (SSID) доступных сетей. Когда сеть выбрана, дополнительно отображаются мощность сигнала и качество связи.



Индикаторы качества связи и мощности сигнала активны, только если узел работает в режиме «инфраструктура». Длина полосок индикаторов показывает мощность и качество связи между узлом и точкой доступа беспроводной сети. Качество сигнала определяется по количеству ошибок при приёме и передаче пакетов по радиоканалу.

Tx/Rx (передача/приём) показывает количество передаваемых и принимаемых пакетов в секунду. Это значение обновляется каждые две секунды.

Управляющая программа содержит несколько полей, в которых можно просматривать и изменять параметры настроек драйвера. Изменения этих параметров могут быть сделаны без необходимости перезагрузки компьютера.



Для получения подробной инструкции, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя на CD -диске



Вставьте USB беспроводной адаптер в USB порт, Windows Vista произведет поиск и установку необходимых драйверов.

### Шаг 1:

Выберите пункт "Locate and install the driver software" Найти и установить драйвера, мастер установки Windows проведет Вас через весь процесс установки драйверов для нового устройства.

JSB2.0
ed) er software
or log on.

# Шаг 2:

Вставьте установочный диск в CD привод и нажмите "next" Далее для продолжения установки.

	×.
George Development - USB2.0 WLAN	
Insert the disc that came with your USB2.0 WLAN	
If you have the disc that came with your device, insert it now. Windows will automatically search the disc for driver software.	
le de la constante de la consta	
➔ I don't have the disc. Show me other options.	
Net	Cancel
[	
G D Found New Hardware - USB2.0 WLAN	X
Searching disc for software	
	Cancel
Found New Hardware - Atheros AR5007UG Wireless Network Adapter #2	
The software for this device has been successfully installed	
Windows has finished installing the driver software for this device:	
Atheros AR5007UG Wireless Network Adapter	
	Close

# Шаг 3:

Windows Vista произведет поиск программного обеспечения и установит его.

# Шаг 4:

После успешной установки щелкните правой кнопкой мыши по иконке сети на системной панели Windows Vista и выберите "Connect to a network" Подключиться к сети.



### Шаг 5:

Выберите сеть, к которой вы хотите подключиться, и нажмите "Connect" Подключиться.

Show All	•	
MyWLAN	Unsecured network	llee
Media-Room	Security-enabled network	llee
Sales	Security-enabled network	lee

### Шаг 6:

Нажмите "Connect Anyway" Подключиться все равно, если сеть не защищена.





# Шаг 7:

Если USB беспроводной адаптер успешно подключился к сети, нажмите "Close" Закрыть

	- • •
G Y Connect to a network	
Successfully connected to MyWLAN	
Save this network	
Start this connection automatically	
	Close